

mPOP

THE MOBILE POINT OF PURCHASE SOLUTION

New **star**

Receipt
Printer

Cash
Drawer

AllReceipts



內置收據打機及錢箱

精緻、移動、智能 新一代收付列印設備



Made for



iPod iPhone iPad

一體化包裝

除 mPOP 主機外，平板支架、打印紙、電源線、錢箱固定鎖、選購的條碼掃描器，均統一包裝在箱內。



平板支架

選購的條碼掃描器
※可放入同一箱內

mPOP專用 1D條碼掃描器

選購的 1D USB 條碼掃描器，依據 mPOP 外形而設計，整體高度配合。經由 mPOP，利用藍牙通信，完成與主控設備的連繫。



打印機、錢箱一體化 外型精巧美觀

考究的設計，放置空間不受限制；360° 流線造型，配上典雅白或鋼琴黑，提供兩種機身顏色選擇，完美演繹新一代 POS 的優雅。



※圖片只供參考，
mPOP 不含平板

體積小·功能強 58mm 熱敏打印機

採用前端上紙出紙結構的 58mm 熱敏打印機芯，更換紙卷更簡單便利，並帶 STAR 專利的捲曲消除功能，解決收據捲起彎曲等問題。



自動
消除




豐富的連接埠選擇

主控設備可通過藍牙或 USB 與 mPOP 通信連繫。mPOP 標準配備四個 A 型 USB 連接頭 (1.5A X 2, 0.5A X2)，以便控制 mPOP 及對周邊設備充電，又或連接 mPOP 的配件。



嶄新錢箱設計

使用 5V 直流馬達驅動的靜音錢箱，還配備電子鎖。標準存放槽備有分隔片，可自由調整硬/紙幣槽的大小與個數。另外，位於硬幣槽下方還預留了存放紙幣的空間，能滿足多種現金/單據的存放需求。



配件齊全



產品規格

系列		mPOP	
型號		POP10 WHT	POP10 BLK
機身顏色		亮白	鋼琴黑
條碼掃描器 ※1		選購	
尺寸		308(W) × 300(D) × 100(H) mm	
重量		約 3.9 kg ※2	
列印機	列印方式	直接熱敏行式列印	
	列印速度	最高 100mm/秒	
	裝紙方式	正前方裝紙(抽屜式)	
	自動切刀	切紙方式	切刀
		切紙模式	全切、半切(V型)
		壽命	30 萬次切紙
	列印範圍	54mm、48mm	
	消除收據卷曲功能	支援【專利設計】	
	可靠性 MCBF	1,800 萬行	
	一維條碼	UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR (NW-7)、GS1-128、GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded	
紙張	二維碼	PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols	
	指令集	StarPRNT	
	類型	熱敏紙卷	
	寬度	57.5mm±0.5mm	
	直徑	最大 50mm	
錢箱	厚度	53um - 75um	
	驅動方式	DC 5V 馬達驅動	
	存放槽	4 個紙幣槽和 6 個硬幣槽 ※3	
	開鎖方式	預設軟件開鎖	
	安全性	鎖槽(適用 Kensington 安全鎖)	
連接埠	壽命	30 萬次	
	連接埠	Bluetooth 2.1、USB	
	主控設備、周邊設備 USB 連接埠	0.5A × 2、1.5A × 2	
	電源	內置電源供應器	
	配件	電源線、平板設備支架、錢箱固定鎖、定位卡、紙卷	
選項		條碼掃描器、枱底下安裝架	

※1 掃描器需在 iOS 或 Android 環境下使用。※2 不包含紙卷、電源線、平板設備支架及其它配件。※3 硬幣槽下方另有存放空間。

※ 產品規格如有變更，恕不另行通知。

※ App Store 是 Apple Inc. 持有的商標，Google play 是 Google Inc. 持有的商標，Windows 是 Microsoft Corporation 持有的商標。

演示及設定 APP

使用從 App Store 或 Google Play 下載的 mPOP 專用演示及設定 APPs，輕鬆完成各種檢測、設置、變更，並獲取豐富的技術支援。



※ iOS、Android 專用 APP

全新 StarIO SDK(免費)

提供簡單易懂、實用性強的 API、源代碼及使用手冊。其中，字體縮小功能——可將需要 80mm 寬的打印內容圖像縮小、呈現在 58mm 寬的打印紙上。

因此，已使用 STAR 80mm 打印機的客戶，只需做簡單的改動，就能直接連接 mPOP 使用。

巧妙的佈線

機身底部有自帶的佈線掛鉤，方便收納電線/電纜。

電纜連接位於底部的連接埠後，用戶可利用掛鉤自由靈活佈線，整齊整理。



網上使用手冊

實時更新線上 (HTML) 手冊，用戶隨時隨地獲得最新的產品資訊。



更多介紹：



影片介紹：



外形尺寸

